

REALTRONIC Kinder GPS Notruf-Uhr Schritt für Schritt Anleitung

Alle auf der folgenden Internetwebseite dargestellten SMS-Befehle zur sekundenschnelle Steuerung und Programmierung von unserem Partner www.Fairtek.eu

Internet-Link - Bitte klicken um zu öffnen, vielen Dank. :

http://www.fairtek.eu/?page_id=4670

Damit Sie aber erst einmal anfangen können möchte ich Ihnen zuerst erklären wie Sie die Uhrzeit einstellen und wie Sie die SOS Notruftelefonnummern einprogrammieren.

Hierzu müssen Sie als erstes Ihre Wunsch-SIM-Karte rechts an der Seite in die Kinder GPS-Notrufuhr einschieben.

Am besten man benutzt eine so genannte Prepaid SIM-Karte von der Telekom zu 9 Cent/Min.

Denn damit sind Sie am erreichbarsten und die Telekom hat nun mal das zuverlässigste und weitreichendste GSM Funk-Netz.

In der Notrufuhr passt nur die so genannte und handelsübliche " Micro SIM-Karte „!

Bitte stecken Sie keinen anders formatigen SIM-Karten in der Uhr!

Denn die ganz ganz kleine so genannte Nano SIM-Karte passt nicht, weil Sie zu klein ist!

Bitte unbedingt beachten, vielen Dank.

Wie stecke ich die Micro SIM-Karte in der Uhr ein?

Bitte legen/stecken Sie die Micro SIM-Karte mit der Hand vorsichtig in den dafür vorgesehenen Schlitz. Benutzen Sie nur leichten Druck, denn es dürfte nicht sehr schwerläufig sein. Wenn Sie die Karte mit der Hand soweit es geht hereingesteckt haben, dann nehmen Sie zur Hilfe z. B. eine Kreditkarte/Bankkarte oder ähnliches und drücken mit der Spitze bzw. mit der Kante die SIM-Karte geschickt noch etwas tiefer hinein. Sie müssten auf dem Display eigentlich sofort erkennen wenn die SIM-Karte angenommen wurde. Bitte während dessen ab und zu prüfen ob Sie schon eingerastet ist durch Drücken der obigen SOS-Taste. Sie werden es fühlen bzw. merken wenn die SIM-Karte richtig eingerastet ist!

Bei Problemen bitte unter dieser E-Mail Adresse melden. Ich helfe Ihnen innerhalb von Minuten, versprochen. Ichbestes geben Ihnen so schnell es irgendwie geht zu Antworten und zu helfen.

Beispiel-Grafik zum Einführen der Micro SIM-Karte. :



Mini-SIM
oder „normale SIM“ ist die noch am häufigsten verbreitete SIM-Karte. Sie wird in neuen Handys und Smartphones kaum noch verwendet.
Größe: 25 x 15 mm / Dicke: 0,76 mm



Micro-SIM
die kleinere Version der Mini-SIM-Karte. Sehr viele neue Handys und Smartphones verwendet diese Karte.
Größe: 15 x 12 mm / Dicke: 0,76 mm



Nano-SIM
die neue und kleinere Version der Micro-SIM-Karte. Sie wurde erstmal mit der Einführung des Apple iPhone 5 verwendet.
Größe: 12,3 x 8,8 mm / Dicke: 0,67 mm



Die beste, schnellste und einfachste Methode die SOS GPS-Notrufuhr zu programmieren ist die Programmierung über SMS-Befehle! Sie senden einfach eine SMS mit dem Programmierungs-Text zu der Notrufuhr, das bedeutet zu der Telefonnummer der seitlich in der Uhr eingelegten SIM-Karte!

Nun zu den SMS-Befehlen :

I) Als aller erstes müssen Sie die SOS Notruftelefonnummer(n) einprogrammieren !

Dieses machen Sie bitte wie folgt. :

Es gibt 3 SOS Notruftelefonnummern, die Sie einprogrammieren bzw. belegen können.

Davon ist eine, die erste Notruftelefonnummer die so genannte Administrator SOS1 Notruftelefonnummer. Vielleicht das erste Elternteil. . . .

Die anderen beiden Notruftelefonnummern, die SOS 2 und die SOS3 Notruftelefonnummer sind dann die zwei Telefonnummern des gewünschten vielleicht zweiten Elternteil, Helfer, Betreuer usw.!

So programmieren Sie die Admin. SOS1, SOS2 und die SOS3 Notruftelefonnummern.

Bitte senden Sie folgende SMS-Befehle zu der SOS GPS-Notrufuhr.

Sie senden also eine SMS zu der seitlich in der Notrufuhr eingelegten SIM-Karten Telefonnummer, das bedeutet zu Ihrer Notrufuhr. :

SOS1 Programmierung - SMS zur Uhr : 1SOS#0000#Telefonnummer Elternteil 1

SOS2 Programmierung - SMS zur Uhr : 2SOS#0000#Telefonnummer Elternteil 2

SOS3 Programmierung - SMS zur Uhr : 3SOS#0000#Telefonnummer Helfer/Betreuer

Noch näher erklärt ist diese Programmierung der Notruftelefonnummern der z. B. Elternteile und alles andere auf folgende Internetseite unseres Partners [Fairtek.eu](http://www.fairtek.eu)

Bitte klicken Sie auf folgenden Internet-Link um ihn zu öffnen, vielen Dank. :

http://www.fairtek.eu/?page_id=4670

Fazit : Jetzt haben Sie erfolgreich die 3 Notruftelefonnummern die in der Kinder und Senioren GPS-Notrufuhr belegt werden können einprogrammiert.

Jetzt können Sie mit Hilfe des Administrator Smartphones SOS1 die Uhrzeit durch die richtige Einstellung der deutschen Zeitzone Sekunden genau einstellen. Dazu müssen Sie nur eine einzige kleine SMS mit den unter II) aufgeführten Inhalt zu Ihrer Kinder GPS-Notrufuhr senden !

Alles wirklich ganz ganz einfach, versprochen!

Wenn Sie aber dennoch einmal nicht weiter kommen und Hilfe benötigen, dann können Sie uns immer unter dieser E-Mail ^ dresse (realtronic.de@gmmail.com) erreichen.

II) Uhrzeit einstellen !

Bitte machen Sie dieses am besten im Freien, auf der Terrasse, auf dem Balkon oder überall dort wo Sie bei sich den aller besten Handy/Smartphone-Empfang haben. Hinzu kommt noch das im Freien usw. der GPS-Empfang wesentlich besser ist da durch Beton, Stahlbeton, dicke Wände, Häuserschluchten usw. der allgemeine GPS-Empfang stark verringert, verhindert bzw. beeinflusst werden kann.

Natürlich ist diese hoch-moderne SOS GPS-Notrufuhr mit dem hoch-aktuellen A-GPS Chip ausgestattet ist und somit für GPS-Geräte einen wirklich sehr guten GPS und auch GSM Empfang hat. Denn diese GPS-Notrufuhr wird durch moderne Dual-Ortung per GPS und oder per GSM geortet. Somit ist zu 99,8 % sichergestellt das die Uhr auch überall, sogar in Wohnungen geortet werden kann.

Zum erstmaligen und einmaligen Programmieren und Einstellen der GPS-Notrufuhr sollten Sie aber am aller besten bei Best möglichen Voraussetzungen durchführen.

SMS zu der Uhr mit Inhalt : z,+2#

Erklärung : Hiermit wird die Geografische-Zeitzone einprogrammiert. Die Notrufuhr war mit +8 auf die chinesische Zeitzone eingestellt. Das bedeutet Ihre Notrufuhr müsste eigentlich bisher 6 Stunden zu früh/spät anzeigen. Wenn also es in Deutschland 15:00 Uhr war zeigte Ihre Uhr dann 21:00 Uhr an, genau 6 Stunden weiter!

Dieses beheben wir aber mit der Änderung der Zeitzone auf Deutschland-Zeit!

Mit dem z,+2# SMS Befehl, den Sie per SMS zu Ihrer Notrufuhr schicken !

Hinweis : Die tatsächliche Sekunden genaue deutsche Uhrzeit stellt sich vollautomatisch ein, nachdem Sie den obigen SMS-Befehl zur Uhr gesendet haben ! Einfach die Zeitzone mit dem obigen SMS-Befehl einstellen bzw. abändern und danach einfach ein paar Sekunden, Minuten oder vielleicht auch 1 oder 2 Stunden warten!

Aber normalerweise stellt sich die Uhrzeit innerhalb von Sekunden oder Minuten ein!



Was ist wenn es nicht funktioniert ? Ich habe die SMS mit dem Befehl z,+2# zur GPS-Notrufuhr geschickt aber auch nach mehreren Minuten oder sogar nach 1 bis 2 Stunden stellt sich die richtige Uhrzeit einfach nicht ein ! ?

Wenn es einmal tatsächlich durch bloßes absenden des obigen SMS-Befehls, das bedeutet durch bloßes einstellen der deutschen Zeitzone nicht klappt, dann machen Sie bitte folgendes. Da die Sekunden genaue Uhrzeit durch GPS-Empfang übermittelt wird bzw. durch das empfangene GPS-Signal ist es sehr sehr wichtig das Sie diese Einstellungen am besten im Freien, auf der Terrasse, auf dem Balkon oder wo bei Ihnen der allgemeine GPS-Empfang am besten ist durchführen!

Um dem ganzen vielleicht noch etwas nachzuhelfen und oder zu beschleunigen, falls sich die Uhrzeit nicht selbstständig nach dem Absenden des obigen SMS-Befehls einstellt oder eingestellt hat, können Sie eine GPS-Verbindung selber herstellen indem Sie einfach die GPS-Position der Notrufuhr abfragen!

Dieses machen Sie wiederum mit dem SMS-Befehl 01 und oder 05
Einfach eine SMS mit dem Inhalt 01 von dem Administrator-Smartphone zu der Notrufuhr senden und Sie erhalten einen Google-Map Internet-Link zum Anklicken auf Ihr Smartphone. Damit öffnet sich die ganz genaue örtliche Position der Notrufuhr bzw. des Notrufuhren-Trägers.

Oder einfach eine SMS mit dem Inhalt 05 vom Administrator-Smartphone zu der Notrufuhr senden und Sie erhalten die ganz genaue Adresse mit Ort, Straßennamen und Hausnummer usw. auf Ihr Smartphone.

Wenn Sie dieses alles durchgeführt haben müsste es zu 101% sichergestellt sein, das Ihre SOS GPS-Notrufuhr die genaue Uhrzeit anzeigt!

Wenn nicht bitte unbedingt sofort bei mir unter dieser E-Mail Adresse melden, ich werde Ihnen dann sofort innerhalb von Minuten helfen ich gebe jedenfalls mein bestes, versprochen!

III) Die GPS-Positionen und den Adressen genauen Aufenthaltsort des Notrufuhren-Trägers ermitteln bzw. abfragen

! Bitte senden Sie eine SMS mit folgendem Inhalt zu Ihrer Notrufuhr bzw. zu der seitlich in der Uhr eingelegten SIM-Karten Telefonnummer. :

SMS zu der Uhr : 01 = Sie erhalten einen so genannten Google-Map Internet-Link auf Ihrem Smartphone. Mit dem Anklicken dieses Links erhalten Sie eine Landkarte mit genauen Standort der GPS-Notrufuhr bzw. dessen Träger.

SMS zu der Uhr : 05 = Sie erhalten eine SMS mit den ganz genauen GPS-Standort der GPS-Notrufuhr bzw. dessen Träger mit Ort, Adresse, Hausnummer usw. auf Ihr Smartphone.

Es gibt natürlich noch unzählige weitere SMS-Befehle mit der Sie Ihre SOS GPS Kinder und Senioren Notrufuhr steuern und abfragen können.

Diese weiteren SMS-Befehle finden Sie unter der nachstehenden Internet-Adresse unseres Partners [Fairtek.eu](http://www.fairtek.eu)

http://www.fairtek.eu/?page_id=4670

Der eigentliche Ablauf eines Notrufes bzw. der so genannten Notrufschleife finden Sie unter dieser Internet-Adresse unseres Partners [Fairtek.eu](http://www.fairtek.eu)

http://www.fairtek.eu/?page_id=4565

Zusätzlich nocheinmal zur unterstützenden allgemeinen Hilfe :

Hier die deutsch sprachige große Bedienungsanleitung der großen SOS GPS Notrufuhr für Senioren im bekannten PDF Text-Format.

Diese Bedienungsanleitung ist nicht speziell für Ihre SOS Notrufuhren Version!

Das bedeutet dass leider nicht alles zutrifft. Trotz dem kann man diese Anleitung in etwa zu 90% auf die Kinder SOS Notrufuhr, die Sie bestellt haben anwenden!

Einfach etwas austesten, denn an dieser Uhr können Sie durch Falsch-Programmierung wirklich überhaupt nichts kaputt machen ! :

http://www.realtronic.de/WebRoot/Store4/Shops/62947725/5301/500C/A185/DF46/4373/C0A8/2AB8/597D/GPS-Notrufuhr_Bedienungs-Anleitung_-_Deutsch.pdf

(Diese Bedienungsanleitung können Sie lesen und auch herunterladen.)

PS : Wenn Sie noch weitere Hilfe benötigen können Sie uns zu jeder Zeit am besten per E-Mail Nachricht kontaktieren. Notfalls programmieren wir für Sie die SOS GPS Notrufuhr ganz nach Ihren Wünschen und Vorgaben.

Unser Marken-Kooperations-Partner(www.FAIRTEK.eu):

